

QA100/QA200 室内机因其结构的特殊性, 在整机包装上增加了两个泡沫及 9 条胶带进行保护, 故在安装前需先将泡沫及胶带取掉, 具体操作步骤如下:

1、内机拿出包装箱, 去掉左右撑垫及珍珠棉后, 如图 1 所示:



图 1

2、翻转机身, 从底盘拿出两个泡沫, 如图 2 所示:



图 2

编制/日期	张勇强 2013-8-30	发: 售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-8-30	
批准/日期	金 江 2013-8-30	

3、去掉保护膜，撕掉所有纵向胶带，撕掉进风盖板与面板间隙处的横向胶带，如图 3 所示：



图 3

4. 上电，待面板及导风板处于完全打开状态时断电，然后撕掉出风口周围横向胶带，如图 4 所示：



图 4

编制/日期	张勇强 2013-8-30	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、 各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-8-30	
批准/日期	金 江 2013-8-30	

5. 打开面板，撕掉显示灯镜处保护膜及胶带，如图 5 所示：



图 5

编制/日期	张勇强 2013-8-30	发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、各签约技术服务单位
审核/日期	王 辉 2013-8-30	
批准/日期	金 江 2013-8-30	

6. 关上面板，前沿扣位拍紧，然后上电，如果是实体机可自动复位闭合，如果是样机，须用遥控器关机闭合，闭合后如图 6 所示：



图 6

7、待面板复位后方可进行连接管等安装操作。

该操作指引对应的机器型号具体如下表：

副品牌	编码	室内机型号
誉弛	210032305150	KFR-26G/BP3DN1Y-QA100 (A1)
	210032504680	KFR-35G/BP3DN1Y-QA100 (A1)
炫弛	210032305140	KFR-26G/BP3DN1Y-QA200 (A2)
	210032504670	KFR-35G/BP3DN1Y-QA200 (A2)

对以上操作如有疑问请咨询售后技术张勇强（0757-26337278，18988628421）。

特此指引！

国内营销公司售后服务部

2013-8-30

编制/日期 张勇强 2013-8-30

审核/日期 王 辉 2013-8-30

发：售后服务部、各区域销售公司售后服务部、
各签约技术服务单位

获取更多资料 微信搜索蓝领星球