



图 132 日立凉霸 KFR—25×2GW/BPMT 型变频空调器遥控器电路图

Debut	Do	D1	D2	D3
开	运转/停止	运转选择	自动风向	清洗消除
关	风速	时间▲	时间▼	现在时刻/日期
开	室温▲	室温▼	预约	取消
关	睡眠			

集成电路		晶体管	
记号	形式	记号	形式
IC1	MDA4590M6-136FP	Q1	2SD1621S/T/U

发射二极管		液晶板	
记号	形式	记号	形式
LD1	SLR-932A-7	LCD	8(U2)N574M
LD2	SLR-932A-7		

电阻		陶瓷电容器	
记号	规格	记号	规格
R1	2.4kΩ/1/8W	R13	4.7kΩ/10W
R2	2.4kΩ/1/8W	R14	300kΩ/10W
R3	2.4kΩ/1/8W	R15	10kΩ/10W
R4	2.4kΩ/1/8W	R16	—
R5	—	R17	100kΩ/10W
R6	160kΩ.1/10W	R18	—
R7	—	R19	—
R8	—	R20	—
R9	220kΩ.1/10W	R21	—
R10	220kΩ.1/10W	R22	—
R11	220kΩ.1/10W	R23	10kΩ/10W
R12	—		

电解电容器		开关	
记号	规格	记号	规格
C1	—	SW	1SPPW81-6.1-A1
C3	0.1μF25V		
C4	0.1μF25V		
C5	22pF50V		
C6	22pF50V		
C7	1μF16V		
C8	100pF50V		
C9	100pF50V		
C10	1μF16V		

晶振器		二极管	
记号	规格	记号	规格
X1	C-002RX 32.768kHz	D1	RB425D
X2	CSBF910J 910kHz		