

6.2.3 故障代码 E3

E3 的含义为电源电压异常保护，检查步骤如下：

- (1) 当连续 20s 时间内检测到电源电压超出交流 180 ~ 260V 范围之外时，空调器停止工作。
- (2) 在电源电压为交流 180 ~ 260V 的情况下，出现电压异常保护为非正常保护。
- (3) 首先检查 12V 是否正常，室外机电路板上 U305—3 脚为 12V 芯片 ST6220B6—13 脚输入是否为 3.5V 左右。

获取更多资料
微信搜索 蓝领星球