



V813	V838	V824	V808	V836	V837	V1003	V1000	V1004	V1032	V1033	V331	V132	V134	V135	V136	V137	V581	V101	V103	V104	V106	V321	
VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT
B 0.2	B 4.5	B 4.7	B 5.1	B 5.2	B 0.7	B 3.8	B 2.2	B 3.7	B 0	B 0	B 5.0	B 5.1	B 3.7	B 4.7	B 5.0	B 8.7	B 3.1	B 2	B 12.0	B 13.8	B 8	B 0	
C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	C 10.5	
E 0.3	E 5.0	E 5.3	E 5.2	E 0.1	E 0.3	E 10.8	E 10.8	E 10.8	E 10.8	E 10.8	E 4.5	E 4.5	E 4.4	E 4.4	E 4.4	E 3.1	E 3.8	E 3.8	E 12.0	E 12.1	E 12.2	E 0	

V431	V432	V781	V782	V783	V782	V773	V772	V251	V252	V122	V261	V254	V253	V528	V527
VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT	VOLT
B 0.2	B 0.05	B 4.0	B 10.5	B 5.1	B 5.1	B 4.8	B 10.5	B 0	B 4.4	B 3.8	B 4.0	B 4.4	B 4.4	B 12.1	B 4.5
C 17.1	C 140	C 120	C 140	C 30.0	C 140	C 140	C 143	C 0	C 4.4	C 3.8	C 0	C 4.4	C 4.4	C 12.1	C 4.5
E 0	E 0	E 4.4	E 10.2	E 4.9	E 10.0	E 4.5	E 10.0	E 0	E 0	E 0	E 4.4	E 4.4	E 4.4	E 5.5	E 0

- 注:
1. 未标注功率的电阻, 其功率 1/6 W, 未标注单位的电阻, 其单位为欧姆, $K=10^3$ $M=10^6$.
 2. 未标注耐压值的电容, 其耐压值为 50V, 未标注单位的电容, 其单位为 P, $m=10^{-3}$, $\mu=10^{-6}$, $n=10^{-9}$.
 3. 图中标电压值, 是在输入彩条信号、标准收看状态下, 所测点到地电压, 信号强度不同, 某些电压值会有变化.
 4. 图中所示波形, 是在输入彩条信号、标准收看状态下, 用一宽带示波器和一低容抗探头测得.
 5. 用 Δ/Δ 圈起的区域和交流电源直接相连, 维修该区域时, 需隔离变压器.
 6. 带 Δ 标记的元器件, 对安全特别重要, 只能用指定型号替换.
 7. 此电路仅供参考, 如有变动, 恕不另行通知.

说明: $K=10^3$
 $U=10^6$

TC2511 型彩色电视机电路图